

TNT SAT

CANAL READY

Philips
Terminal de réception
Satellite



DSR2020



La télévision que vous choisissez !

Les chaînes gratuites de la TNT avec en option les différentes offres CANAL+/CANALSAT

Facile à installer et simple d'utilisation

- Accès aux chaînes gratuites de la TNT en insérant la carte d'accès TNTSAT livrée avec le terminal
- Récepteur compatible avec les offres CANAL+/CANALSAT nécessitant un abonnement
- Tuner Satellite pour la réception des chaînes télévision et des stations de radio sur ASTRA 1
- Très faible consommation d'énergie pour contribuer au respect de l'environnement

Accédez au guide des programmes

- Utiliser le guide intégré pour planifier ses programmes ou enregistrements
- Accès au service Télétexte

Contrôle parental

- Protégez l'accès aux programmes par le code Parental



PHILIPS
sense and simplicity*

*Du sens et de la simplicité

Points forts



Compatible avec les offres CANAL+/CANALSAT

Le logo CANAL READY indique un récepteur qui peut – à tout moment – être activé pour recevoir les chaînes CANAL+ et/ou CANALSAT. Certaines offres commerciales, telles que CANALSAT *Initial* sont particulièrement destinés aux récepteurs satellites.

Guide des programmes

Vous souhaitez être informé des programmes qui vont être diffusés dans la semaine à venir ? Ce produit a la possibilité de retrouver les informations émises par les opérateurs de Télévision et de les présenter à l'écran sur demande de l'utilisateur. A partir de ce guide, la programmation d'un enregistrement est possible et plus facile à réaliser*.

* Le contenu du guide des programmes dépend des données disponibles dans le signal.



Faible consommation d'énergie

Vous souhaitez contribuer au respect de l'environnement en diminuant votre consommation d'énergie tout en réduisant vos factures d'électricité ? Ce produit a la capacité de passer en mode faible consommation d'énergie.

Contrôle parental

Vous voulez limiter l'accès à certains programmes ou chaînes à vos enfants ? Le terminal offre à l'utilisateur la possibilité de bloquer automatiquement des chaînes ou des programmes en utilisant la signalisation diffusée qui est préconisée par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA). Leur visualisation sera effective après la saisie de votre code Parental.

Caractéristiques Techniques

Tuner satellite

- Fréquence de réception satellite :
Bande Ku (10.7 GHz à 12.75 GHz)
- Fréquence d'entrée du Terminal :
950 MHz à 2150 MHz
- Gamme des niveaux d'entrée du terminal :
-65 à -25 dBm
- Impédance d'entrée :
75 Ohm

Alimentation LNB

- Tension : 0, 14, 18 V
- Courant : 350 mA maximum
- Signal : 22 kHz
- Commande LNB :
DiSEqC 1.0
Tone Burst

Démodulation

- Type : DVB-S
- Constellation :
DVB-S QPSK
- Débit Symbole (MS/s) :
DVB-S 10 à 30

Décodage vidéo

Définition standard

- MPEG2 MP@ML
- Débit maximum : 15 Mbit/s
- Résolution : 576i max (720x576 pixels)
- Format d'image : 4:3 et 16:9

Décodage audio

- MPEG I Layer I, II
- Taux d'échantillonnage : 32, 44.1 ou 48 kHz
- Sortie Numérique pour Home-Cinema

Contrôle d'accès

- Embarqué : Viaccess 3.0
- 1 x lecteur de carte à puce

Sorties Audio Numérique

- S/PDIF Sortie Coaxiale Audio

Sorties Audio/Vidéo Analogique

- Péritel TV (EXT1 TV))
Sorties :
RVB,
Vidéo CVBS SECAM ou PAL,
Audio D/G réglable
- Péritel AUX (EXT2 AUX)
Sorties :
Vidéo SECAM ou PAL,
Audio D/G
- Entrée :
RVB,
Vidéo CVBS SECAM ou PAL,
Audio D/G
- Format Audio**
Sortie numérique (1) :
PCM (2 canaux)
Audio Multi-Canal

Face arrière

- 1 x IEC 169-24 femelle (entrée SAT)
- 2 x Péritel (TV, AUX)
- 1 x RCA (S/PDIF)
- 1 x Entrée alimentation (12V $\overline{\text{---}}$)

Boutons & afficheurs

- 1 x afficheur LED 4x7 segments
- 1 x Diode LED bicolore
- 3 x boutons :
Arrêt/Marche,
P+, P-,

Convivialité

- Réception du bouquet TNTSAT
- Réception des offres CANAL+ / CANALSAT
- Réception des chaînes en libres accès du satellite Astra 1 (19,2° Est)
- Installation automatique des chaînes
- Mise à jour automatique de la liste des chaînes du bouquet en sortie de veille
- Modes TV et Radio
- Edition des listes de chaînes favorites
- Contrôle parental
- Guide électronique des programmes
- 8 Programmes d'enregistrement
- Décodeur télétexte intégré
- Mise à jour logicielle via satellite

Accessoires

- Télécommande
- Manuel utilisateur
- Batteries :
2 x 1.5V type AAA/R03
- Bloc d'alimentation :
12V $\overline{\text{---}}$
- Carte d'accès TNTSAT
- Câble Péritel
- Fiche commerciale CANAL READY

Dimensions / Consommation

- Gamme de température (°C)
De fonctionnement : +5° to 45°
De stockage : -25° to +70°
- Tension secteur : AC 230 V +/- 10%
- Consommation :
En mode actif : < 8W (2)
Mode veille : < 3 W
Mode Arrêt : < 1 W
- Poids :
Récepteur seul : 0.4 Kg
Poids avec emballage : 0.7 Kg
- Dimensions:
Produit (mm) : 212 x 36 x 140
Emballage (mm) : 270 x 70 x 235

(1) Le format de sortie numérique dépend de la diffusion et des réglages du terminal.

(2) Avec 150 mA de consommation LNB



Date de publication : 2009-10-15

Version: 1.0.0

I2NC : 8670 000 55261
EAN : 87 12581 496067

Philips et le bouclier emblème de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips Electronics N.V. et sont utilisées dans le cadre d'une licence par Pace plc.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.